

FirePLC LC-1000

Moduł Kontroli Konwencjonalnej Linii Dozorowej.

Opis urządzenia

FirePLC LC-1000 jest urządzeniem monitorującym stan konwencjonalnych czujek dymu, ciepła i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Urządzenie umożliwia podłączenie dwóch niezależnych linii dozorowych. Moduły LC-1000 mogą zostać wykorzystane w centralach sterowania wentylacją pożarową spełniających min. normy EN12101-6, EN 12101-10, EN 12101-13, EN 54-4.

Wyróżniki

Integracja z rodziną FirePLC

Łatwa integracja z urządzeniami z rodziny FirePLC, BM-1000, AM-1000 oraz EX-1000 za pomocą szyny komunikacyjnej oraz bez dodatkowego okablowania.

Łatwa konfiguracja

Prosta w obsłudze aplikacja konfiguracyjna pozwoli skonfigurować dowolne urządzenie bez znajomości żadnych języków programowania.

Linie dozorowe

LC-1000 nadzoruje stan dwóch linii dozorowych zawierających nawet do 32 konwencjonalnych czujek dymu oraz ręczny ostrzegacz pożarowych.

Wyjścia przekaźnikowe

Trzy wbudowane w LC-1000 wyjścia przekaźnikowe umożliwiają integrację z dowolnym sterownikiem.

Parametry techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie zasilania	21,5 - 30 V DC
Pobór prądu	typ. 80 mA, $I_{MAX} < 130$ mA
Wyjścia	Przekaźnikowe, kontrolne
Wejście	Cyfrowe
Terminator	10 kΩ / moduł impulsowy
Temperatura pracy	od -25 °C do +50 °C
Stopień ochrony obudowy	IP20
Wymiary	54x90x62 mm
Waga	120 g

